


TA

Numer obwodu	1	Moc (kW)	Opis odbioru
			Zasilanie z Rozdzielniцы głównej piwnica
			Ochrona przepięciowa
			Kontrola napięcia
2		0,8	ośw.AULI sufit obw.1
3		0,8	ośw.AULI sufit obw.2
4		0,8	ośw.AULI sufit obw.3
5		0,3	ośw. AULA-halogeny S1
6		0,3	ośw. AULA-halogeny S2
7		0,3	ośw. AULA-halogeny S3
8		0,72	ośw.AULA -kinkiety
9		0,16	ośw.AULA -awaryjne
36			zabezpieczenie cewek
10		0,6	Gniazda 1-f AULA str.prawa
11		0,6	Gniazda 1-f AULA str.lewa
12		0,6	Gniazda 1-f AULA teletechnika strona prawa
13		0,6	Gniazda 1-f AULA teletechnika strona lewa
14		0,30	Gniazda 1-f Aula AV F.R
15		0,3	AULA - projektor
16		0,3	Gniazda 1-f AULA -AVF.S
17		-	REZERWA
18		0,3	ZASILANIE SIŁOWNIKÓW AULA-STR PRAWA
19		0,3	ZASILANIE SIŁOWNIKÓW AULA-STR LEWA
20		0,96	ośw.wydawnictwo parter
21		1,04	ośw.wydawnictwo piętro
22		0,312	ośw.wydawnictwo klatka schodowa
23		0,384	ośw.wydawnictwo korytarze,W.C. parter
24		2,4	Gniazda 1-f parter wydawnictwo pom,1,2
25		1,5	Gniazda 1-f parter wydawnictwo pom,3,4
26		0,9	Gniazda 1-f parter wydawnictwo W.C.
27		2,7	Gniazda 1-f piętro wydawnictwo pom,5,6
28		1,2	Gniazda 1-f piętro wydawnictwo pom,7
29		-	REZERWA

aparatura istniejąca pozostaje bez zmian

aparatura projektowana zabudować w istn. tablicy AULI TA

3.	Wyłącznik różn.-prądowy 2-pol 4x0,03A	P-302	3
2.	Wyłącznik nadprądowy 1-pol B16	S301	6
1.	Wyłącznik nadprądowy 1-pol B10	S301	6
L.p	Opis urządzenia	Spróbk. typ	Ilość



Z.I.E. Jan Madej

25-370 Kielce ul. Żeromskiego 38/22

UNIWERSYTET			
Objekt	JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH		
Adres	Kielce ul. Żeromskiego 5		Rysunek 78
Przedmiot rysunku	TABLICA AWII TA SCHEMAT IDEOWY		Skala
Projektant	Nowinski i inni	Uprawnienia	Podpis
	mgr inż. JAN MADEJ	180/85	
Sprawdził	inż. SŁAWOMIR SKROBIEZ	POOL/06	
			09.2012.

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ -
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

SYSTEM SIECI - TN

Z.I.E. Jan Madej
25-370 Kielce ul. Żeromskiego

3.	Wyłącznik różn.-prądowy 2-pol. 40/0,03A	P-302	3
2.	Wyłącznik nadprądowy 1-pol B16	S301	6
1.	Wyłącznik nadprądowy 1-pol B10	S301	6
l.p.	Opis urządzenia	Przykład. tytuł	Ilość